

EA 系列屏 USB 驱动更新步骤


- 1) 将触摸屏上电，在触摸屏正常启动的情况下，将屏通过 USB 下载线和电脑连接起来；
- 2) 右击“我的电脑”，选择“属性”；



- 3) 点击左边的“设备管理器”；




4) 在弹出的页面中，找 EA 屏对应的端口；




注：如果端口不出现，则将 HMI 上的 USB 线拔插几次看看能否识别；如果 HMI 对应端口的名称为“未知设备”，这种情况一般不能成功安装驱动，请尝试用如下几种方法解决：

1. 看触摸屏是否已经正常启动（如果没有正常启动或者处于黑屏状态，无法安装驱动）；
2. 将 HMI 上的 USB 线拔插几次；
3. 电脑端换一个 USB 口；
4. 右击该端口，点击卸载，卸载完之后，将 USB 线拔掉重新插一次；
5. 换一根 USB 线；
6. 换其他电脑；

此时驱动名称上带有黄色感叹号，说明驱动文件还没有正确安装；如果此时下载程序会提示“连接触摸屏失败，版本不匹配或 USB 驱动失效”；



5) 点击触摸屏对应的端口，单机鼠标右键，选择“更新驱动程序软件(P)...”；



6) 选择第二条“浏览计算机以查找驱动程序软件”；



7) 选择下面的“从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)”；



8) 点击下一步;




9) 选择“从磁盘安装”;




10) 选择“浏览”；



11) 选择软件安装目录下的 EAUSB 文件夹，如：C:\Program Files (x86)\SAT00L6.1\EAUSB，32 位电脑选择 X86，64 位电脑选择 IA64，选中对应文件夹下的“.inf”文件，点击打开（或者直接双击）；






12) 点击确定;



13) 安装成功后关闭即可;



14) 在驱动安装的过程中会弹出如下界面，务必点击“始终安装此驱动程序软件”；




此处有必要稍作解释, 这里并不是因为驱动有病毒, 而是 windows 系统无法验证发布者而发出的警告, 本驱动文件是由显控研发工程师专门开发的, 打包之前已经查杀过病毒, 请放心使用!

15) 弹出如下界面时, 表示驱动安装成功;




16) 此时再回到设备管理器下查看，端口前面的黄色感叹号消失了；



此时就可以成功下载程序到 HMI 里了。

17) 如果是设备管理器中，端口前面的黄色感叹号还在，此时需要禁用数字签名。



此时按照禁用数字强制签名方法操作即可。